

Modulo Sensor MQ-135 calidad de Aire y Detector de Gas

Codigo: 111346



Descripción

Este sensor de control de calidad de aire es usado para la detección de contaminación en el medio ambiente, por lo general es implementado en circuitos de control como alarmas en las casas, sitios donde se desea prevenir altos niveles de contaminación a nivel aeróbico como industrias que manejan compuestos químicos que pueden ser nocivos también para la salud, especialmente en equipos controladores de calidad de aire en edificios/oficinas.

Este sensor es capaz de detectar un amplio rango de gases que incluye: NH₃, NO_x, alcohol, Benceno, Humo y CO₂.

- Indicador de encendido e indicador de salida de la señal TTL.
- Salida digital DOUT (TTL) y analógica AOUT.
- Salida analógica: a mayor concentración, mayor voltaje.
- Sensible al Benceno, Sulfuro, y humo.
- Voltaje de entrada: 5v
- Consumo: 150mA.
- Salida DOUT : TTL digital 0 / 1 (0,1 y 5V).
- Salida AOUT : 0.1- 0.3V (en respuesta a ninguna contaminación), la mayor concentración da aproximadamente 4